



Reporte Código de Red

IPA Academic Advisor

2026-01-20

Reporte elaborado por: **IPA** <https://intlpa.com/>



Contenido

Información General del Centro de Carga	3
Información Punto de Medición	3
Diagrama Unifilar de Medición	4
Resumen General	5
Cumplimiento Código de Red	5
Observaciones y Recomendaciones	6
Resumen Mediciones	8
Sección: Potencias	10
Potencia Activa	10
Potencia Reactiva	10
Potencia Aparente	11
Factor de Potencia	11
Sección: Voltajes RMS	15
Voltajes Promedio	15
Voltajes Máximos	15
Voltajes Mínimos	16
Sección: Corrientes RMS	18
Corrientes Promedio	18
Corrientes Máx	18
Corrientes Mín	19
Sección: Desbalances	21
Desbalance de Voltaje	21
Desbalance de Corriente	21
Sección: Frecuencia	24
Sección: Flickers	26
Flicker Pst	26
Flicker Plt	26
Sección: Armónicas en Voltaje	28
THDv	28
Armónicas Individuales V	28
Sección: Armónicas en Corriente	31
DATD	31
Armónicas Individuales I	31

Información General del Centro de Carga

Información Punto de Medición

Tabla 1: Información del Centro de Carga

Empresa:	Brembo de México, S.A. de C.V. Planta Caliper
Dirección:	Avenida Nueva Castilla núm. 1022, Parque Industrial GP Escobedo, carretera Libramiento Noroeste km. 34
Responsable Equipo:	Edi Matias Amaya
Correo:	eamaya@secovi.com

Tabla 2: Descripción Actividades Centro de Carga

Nombre del punto de medición:	Acometida
Descripción general de la carga:	Fabricación de partes del sistema de frenos de la industria automotriz. Sus procesos son de fundición, fusión, moldeado, tratamiento térmico, cortes y más. Cuenta con equipos como hornos, brazos robot, bombas, lavado y aspirado, tornos, grúas, máquinas de tratamiento térmico, compresores, chillers, torres de refrigeración. Colectores de polvo, UPS, generador diésel, filtros activos y capacidores. Jornadas de trabajo 24/7.

Tabla 3: Información del Medidor PQ

Marca:	Schneider ION-9000
Clase:	A
Muestreo:	10min

Tabla 4: Datos de Medición en el Punto de Acoplamiento

Nivel de tensión del suministro:	34.5 kV, 60 Hz
Nivel de tensión del punto de medición:	34.5 kV
Demanda Contratada:	7500 kW
Corriente de Demanda Máxima I_L :	108.16 A
Corriente Máxima de Corto Circuito I_{cc} :	3.05 kA
Transformador del Tablero:	10 Transf.de 2500kVA 34.5kV/480V, X7%
Medición:	Mensual
Fecha de medición inicial:	01/12/2025
Fecha de medición final:	31/12/2025


Diagrama Unifilar de Medición

Figura 1: Diagrama Unifilar

Resumen General

Cumplimiento Código de Red

Tabla 5: Tabla. Resumen Cumplimiento Código de Red México

Parámetro	Valor	Cumplimiento	Comentarios
Tensión (kV)	35.4	CUMPLE	APLICA
Frecuencia (Hz)	60	CUMPLE	APLICA
Factor de potencia	0.99	CUMPLE	APLICA
DAI I_h en %IL	Dentro de Límites	CUMPLE	APLICA
DATD %	9.25	NO CUMPLE	APLICA
Flicker Pst	0.27	CUMPLE	APLICA
Flicker Plt	0.33	CUMPLE	APLICA
Desbalance Dv %	0.23	CUMPLE	APLICA
Desbalance Di %	2.25	CUMPLE	APLICA

1

Tabla 6: Tabla. Límites Aplicables Código de Red al Centro de Carga

Variable	Límites
Tensión.V (Permanente, 20min)	($\pm 5\%$, $\pm 10\%$) Vnom
Frecuencia.Hz (Permanente, 30min)	($\pm 1\text{Hz}$, $+2.5\text{Hz}/-2\text{Hz}$)
Factor de potencia	(0.95, 1) en atraso
Flicker Pst	1
Flicker Plt	0.8
Desbalance Dv %	2
Desbalance Di %	15

Tabla 7: Límites Aplicables para DATD y DAI (I_h en % I_L)

2 < h < 11	11 < h < 17	17 < h < 23	23 < h < 35	35 < h < 50	DATD (%)
7	3.5	2.5	1	0.5	8

2

¹DAI: Distorsión Armónica Individual; DATD: Distorsión Armónica Total de Demanda²En el caso de las componentes armónicas de orden par, los límites de los rangos se reducen al 25% .

Observaciones y Recomendaciones

Nota

- Al centro de carga le aplican todos los criterios del Código de Red. De acuerdo con las mediciones de este mes, solamente no cumplió con la DATD.
- La DATD medida fue de 9.25% superior al límite máximo permitido de 8%. En meses previos se registraron valores de 7.44%, 6.97%, 7.59%, 8.02%, 8.21%, 7.68% y 7.7%.
- El flicker de larga duración (Plt) alcanzó 0.33 durante el 95% del tiempo de medición, por debajo del límite máximo de 0.8. El flicker de corta duración (Pst) alcanzó un valor de 0.27 muy por debajo de límite máximo de 1.0.
- En meses anteriores se mencionó que la DATD estaba en el límite del incumplimiento, en este mes incumplió con este índice.

Importante

- El centro de carga cuenta con bancos automáticos de capacitores instalados en todos los transformadores. Algunos disponen de reactores de rechazo, mientras que otros se reportan como filtros, sin especificación de la armónica a eliminar. En meses anteriores se observó que las armónicas de mayor magnitud son la 5^a y 7^a, se recomienda ver la posibilidad de reducir estas dos armónicas con la finalidad de reducir de manera considerable la DATD.
- En la subestación principal, se debe verificar la existencia y correcta operación de relevadores de tensión (27/59) y de frecuencia (81), confirmando que sus ajustes estén dentro de los rangos establecidos en el Código de Red. Asimismo, se debe asegurar que el fusible principal de la subestación cuente con capacidad interruptiva superior a la corriente de cortocircuito de 3.05 kA.
- Dado que se trata de un Usuario Calificado, le aplica todo lo relativo a los sistemas de comunicación TIC, por lo que debe garantizarse que dicho sistema opere adecuadamente y cumpla con lo establecido en la normativa.

Precaución

- En los meses anteriores se mencionó que la DATD estaba muy cerca del límite máximo del 8%, en este mes llegó al 9%, por lo que es importante reducir las corrientes armónicas, principalmente la séptima.



Resumen Mediciones

Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.

Potencia Activa (kW)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
1,869.05	2,133.01	3,543.89	3,713.18	5,313.32	5,581.14	5,935.61

Potencia Reactiva (kVAr)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
127.97	238.79	470.84	490.57	770.82	842.67	976.70

Potencia Aparente (KVA)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
1,886.07	2,149.96	3,573.00	3,745.73	5,366.89	5,644.00	5,998.68

Factor de Potencia

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00	1.00

THDv (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.98	1.17	1.75	1.69	2.12	2.33	3.41

TDD (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
1.95	2.67	6.10	5.91	9.25	11.54	13.99

Desbalance Voltaje (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.11	0.13	0.18	0.18	0.23	0.25	0.47

Desbalance Corriente (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.30	1.57	2.24	2.25	2.94	3.28	4.24

Frecuencia (Hz)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
59.95	59.99	60.00	60.00	60.02	60.03	60.05

Vrms Prom (V)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
34,521.22	34,881.34	35,430.54	35,399.84	35,822.38	35,965.71	36,146.17

Irms Prom (A)



min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
30.73	35.31	58.96	61.61	88.66	93.63	101.62

Flicker Pst


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.04	0.08	0.14	0.17	0.27	0.35	11.70

Flicker Plt


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.09	0.11	0.17	0.23	0.33	1.47	5.50

Sección: Potencias**Potencia Activa****Potencia Reactiva**

Potencia Aparente



Factor de Potencia



Estadísticas de Potencia

Tabla 8: Estadística Descriptiva de Potencias


Potencia Activa	Potencia Reactiva	Potencia Aparente
Min. :1869	Min. :128	Min. :1886
1st Qu.:2740	1st Qu.:322	1st Qu.:2759
Median :3544	Median :471	Median :3573
Mean :3713	Mean :491	Mean :3746
3rd Qu.:4774	3rd Qu.:649	3rd Qu.:4819
Max. :5936	Max. :977	Max. :5999

Tabla 9: Estadísticas del Factor de Potencia para Código de Red


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.98	0.99	0.99	0.99	1	1	1

Gráficos Estadísticos Potencias


Distribución Potencia Activa




Distribución Potencia Reactiva



Distribución Potencia Aparente




Distribución Factor de Potencia




Sección: Voltajes RMS


Voltajes Promedio



Voltajes Máximos



Voltajes Mínimos




Estadísticas de Voltaje (prom.)



Tabla 10: Estadística Descriptiva de Voltajes

	VAB	VBC	VCA
Min. :34521	Min. :34671	Min. :34593	
1st Qu.:35131	1st Qu.:35274	1st Qu.:35227	
Median :35361	Median :35504	Median :35434	
Mean :35322	Mean :35464	Mean :35413	
3rd Qu.:35537	3rd Qu.:35675	3rd Qu.:35623	
Max. :35991	Max. :36146	Max. :36093	

Tabla 11: Estadísticas de Voltajes RMS


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
34521.22	34881.34	35430.54	35399.84	35822.38	35965.71	36146.17

Gráfico Estadístico Voltajes

Sección: Corrientes RMS**Corrientes Promedio****Corriente RMS Prom. Desde 2025-12-01 al 2025-12-31 23:50:00****Corrientes Máx****Corriente RMS Máx. Desde 2025-12-01 al 2025-12-31 23:50:00**

Corrientes Mín


Corriente RMS Mín. Desde 2025-12-01 al 2025-12-31 23:50:00



Estadísticas de Corrientes (prom.)

Tabla 12: Estadística Descriptiva de Corrientes

	I1	I2	I3
Min. :	31	:31	:32
1st Qu.:	45	:45	:46
Median :	59	:58	:60
Mean :	62	:60	:63
3rd Qu.:	80	:77	:80
Max. :	101	:98	:102

Gráfico Estadístico Corrientes




Sección: Desbalances**Desbalance de Voltaje****Desbalance de Corriente****Estadísticas Desbalances (prom.)**


Tabla 13: Estadísticas del Desbalance de Corriente para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.3	1.57	2.24	2.25	2.94	3.28	4.24

Tabla 14: Estadísticas del Desbalance de Voltaje para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.11	0.13	0.18	0.18	0.23	0.25	0.47

Gráfico Estadístico Desbalances**Distribución Desb. Voltaje**





Sección: Frecuencia**Estadísticas de Frecuencia (prom.)**

Tabla 15: Estadísticas de Frecuencia

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
59.95	59.99	60	60	60.02	60.03	60.05

Gráfico Estadístico Frecuencia






Sección: Flickers**Flicker Pst****Flicker Plt****Estadísticas de Flickers Pst y Plt (prom.)**



Tabla 16: Estadísticas de Flickers Pst para Código de Red



min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.04	0.08	0.14	0.17	0.27	0.35	11.7

Tabla 17: Estadísticas de Flickers Plt para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.09	0.11	0.17	0.23	0.33	1.47	5.5

Gráfico Estadístico Flickers


Sección: Armónicas en Voltaje**THDv****Armónicas Individuales V**



Armónicas en Voltaje L2**Armónicas en Voltaje L3**

Estadísticas de THDv (prom.)

Tabla 18: Estadística Descriptiva de THDV

	THDv L1	THDv L2	THDv L3
Min. :0.98	Min. :1.2	Min. :0.99	
1st Qu.:1.28	1st Qu.:1.5	1st Qu.:1.37	
Median :1.70	Median :1.8	Median :1.75	
Mean :1.62	Mean :1.8	Mean :1.67	
3rd Qu.:1.86	3rd Qu.:2.0	3rd Qu.:1.91	
Max. :3.15	Max. :3.4	Max. :3.16	

Gráfico Estadístico THDv**Distribución THDv**

Sección: Armónicas en Corriente**DATD****Armónicas Individuales I**





Tabla. Ármonicas en Corriente % IL

Orden_H	Current_H_L1	Current_H_L2	Current_H_L3
2	0.23	0.15	0.22
3	0.72	0.69	0.75
4	0.12	0.12	0.11
5	6.34	6.25	5.99
6	0.1	0.12	0.19
7	3.13	3.11	3.19
8	0.04	0.06	0.07
9	0.18	0.2	0.2
10	0.03	0.04	0.05
11	1.49	1.53	1.49
12	0.02	0.03	0.03
13	0.49	0.44	0.42
14	0.03	0.03	0.03
15	0.06	0.09	0.05
16	0.04	0.03	0.04
17	0.73	0.75	0.66
18	0.01	0.01	0.01
19	0.23	0.25	0.23
20	0.02	0.01	0.02
21	0.03	0.05	0.04
22	0.01	0.01	0.02
23	0.38	0.39	0.31
24	0.01	0.01	0.01
25	0.18	0.2	0.22

Orden_H	Current_H_L1	Current_H_L2	Current_H_L3
26	0.01	0.01	0.01
27	0.03	0.04	0.04
28	0.01	0.01	0.01
29	0.13	0.11	0.11
30	0.01	0.01	0.01
31	0.1	0.07	0.09
32	0.01	0.01	0.01
33	0.02	0.02	0.02
34	0.01	0.01	0.01
35	0.09	0.09	0.09
36	0.01	0	0.01
37	0.07	0.08	0.07
38	0	0	0
39	0.01	0.01	0.01
40	0.01	0	0
41	0.04	0.04	0.04
42	0	0	0.01
43	0.03	0.03	0.03
44	0	0	0
45	0.01	0.01	0.01
46	0	0	0
47	0.02	0.02	0.02
48	0	0	0

Estadísticas de DATD (prom.)

Tabla 19: Estadísticas de DATD para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
1.95	2.67	6.1	5.91	9.25	11.54	13.99

Gráfico Estadístico DATD